

SERIE SFxB

DIVISORI DA ESTERNO DA PALO

Divisori da esterno per fissaggio a palo. Consentono di dividere il segnale TV-SAT in modo tale che tutte le uscite presentino tra loro la stessa attenuazione. All'aumentare del numero di uscite, aumenta anche l'attenuazione su ciascuna di esse. Tutti i modelli sono dotati di passaggio di tensione direzionale su tutte le uscite. Dotati di case in plastica ed apposito accessorio di fissaggio al palo.

- Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz
- Passaggio della DC tra le uscite e l'ingresso
- Telaio metallico completamente schermato e connettori di tipo "F"
- Dotati di case in plastica e fascetta per fissaggio a palo
- 100% Made in Italy, prodotti di alta qualità



Articolo	SF2B	SF3B	SF4B
Frequenza - MHz	5 ÷ 2400	5 ÷ 2400	5 ÷ 2400
N° uscite	2	3	4
Return loss - dB	<14	<14	<14
Isolamento uscite - dB	> 20	> 20	> 20
Perdita di passaggio - dB	TV: 4 / SAT: 6	TV: 7 / SAT: 9	TV: 9 / SAT: 11
Tipo di telaio	Coperchi in metallo stagnato	Coperchi in metallo stagnato	Coperchi in metallo stagnato
Tipo di contenitore	ABS	ABS	ABS
Temperatura di funzionamento - °C	-10 ÷ 55	-10 ÷ 55	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	52 x 48 x 29	52 x 48 x 29	52 x 48 x 29
Peso - g	200	200	205
Q.tà imballo singolo/ multiplo - pz	1 / 10	1 / 10	1 / 10
Conforme alle norme	EN 50083-2, EN 50083-4, EN 60065, EN 60728-11	EN 50083-2, EN 50083-4, EN 60065, EN 60728-11	EN 50083-2, EN 50083-4, EN 60065, EN 60728-11