

# MX100LTE

## MX100LTE MISCELATORE PALO 2 IN - G. VHF/UHF



**COD. ARTICOLO**  
MX100LTE

**LISTINO**  
€ 23,70

### NOTA TECNICA

Miscelatore passivo a due ingressi VHF e UHF con connettori F.

### APPLICAZIONI

Viene utilizzato per la miscelazione di due antenne VHF e UHF prima di un amplificatore ad ingresso LOG.

### PUNTI DI FORZA

- Telaio metallico completamente schermato e connettori di tipo F - Dotati di case in plastica e fascetta per fissaggio a palo. - Temperatura di lavoro  $-10 \div 50$  °C - 100% Made in Italy.

### DATI TECNICI

N° ingressi	2 ( VHF + DC / UHF)
Bande	47 ÷ 230 / 470 ÷ 790
N° uscite	1
Return Loss - dB	< 12
Perdita di passaggio - dB	0,5 / 0,7

Max. Ø attacco palo - mm	50
Temperatura di funzionamento - °C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	82 x 75 x 25
Peso - g	195
Q.tà imballo singolo / multiplo	1 / 10
Conforme alle norme	EN 50083-2; EN 60065