Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE) P.IVA E C.F. 01452920356 TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

CT3566

CT3566 CONVERTITORE HDMI - VGA - + AUDIO JACK



COD. ARTICOLO CT3566	
LISTINO € 26,90	

NOTA TECNICA

Convertitore HDMI-VGA consente di convertire un segnale HDMI in VGA più audio L/R.

APPLICAZIONI

Consente di collegare l'impianto audio al convertitore e permette di convertire e separare I 'audio dall' ingresso HDMI.

PUNTI DI FORZA

- Compatto e facile da installare.
- Supporta le risoluzioni fino a 1080p @60Hz.
- Ingresso HDMI fino a 10 metri...
- Non ha perdite di segnale.
- Facile da installare.
- Indicatore Led rosso che si accende se ingresso sorgente è in funzione.

DATI TECNICI

Descrizione	Convertitore HDMI - VGA + audio jack
Numero ingressi	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Massima distanza in ingresso - m	<= 10

Numero uscite	1
Tipo connettore	VGA femmina / jack 3,5 mm femmina
Larghezza / Velocità di banda - MHz / Gbps	150 / 1,5
Gamma di frequenze - Hz	50/60
Risoluzioni video supportate in ingresso	fino a 1080@60Hz
Risoluzioni video supportate in uscita	Segnale analogico VGA
Alimentazione - VDC / mA	5 / 300
Consumo - W	1,3
Temperatura di utilizzo / stoccaggio - °C	-5 ÷ 55 / -15 ÷ 55
Umidità di utilizzo / stoccaggio (%)	5 ÷ 90 / 5 ÷ 90
Tipo di contenitore	ABS
Dimensioni - mm	63 x 15 x 56
Peso - g	33
Contenuto della confezione	Convertitore HDMI-VGA
	Cavetto USB
	Manuale d'uso