

CBNCHDMI

CBNCHDMI CONVERTITORE BNC A HD - MI



COD. ARTICOLO
CBNCHDMI

LISTINO
€ 108,50

NOTA TECNICA

Convertitore da BNC a HDMI con funzione upscaling in uscita a 720p/1080p.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per poter convertire il segnale analogico di un apparato ad HDMI per un collegamento di un apparato HD. Adatto per una soluzione rapida veloce e efficace senza perdite di dati. Converte i segnali SD-SDI-HD-SDI-3G-SDI sull'uscita HDMI.

PUNTI DI FORZA

- Dimensioni ultra compatte. - Facile da installare. - Upscaling video a 720p / 1080p

DATI TECNICI

Descrizione	Convertitore BNC a HDMI
Numero ingressi	1
Tipo di connettore ingresso	BNC femmina
Massima distanza in ingresso - m	50 (con cavo RG6)
Numero uscite	1

Tipo di connettore uscita	HDMI tipo A femmina
Velocità di banda - Gbps	4,95
Versione HDMI	1.3
Supporto Deep Color	Sì, fino a 24 bit totali / 8 bit per canale
Gamma di frequenza - Hz	50/60
Risoluzioni video supportate in ingresso	PAL / NTSC
Risoluzioni video supportate in uscita	720p@60Hz, 7080p@60Hz
Codifiche audio supportate	No LPCM
Alimentazione - VDC / A	5 / 1
Consumo - W	5 / 2,5
Temperatura / Umidità di utilizzo - C°	0 ÷ 70 / 10 ÷ 85% (senza condensa)
Temperatura / umidità di stoccaggio - C°	-10 ÷ 80 / 5 ÷ 90% (senza condensa)
Tipo di contenitore	Metallico
Dimensioni (L x A x P) - mm	106 x 65 x 23
Peso - g	146
Contenuto della confezione	Convertitore BNC-HDMI
.	Alimentatore 5 VDC / 1 A
.	Manuale d'uso
.	Manuale d'uso