

COMPACT2

MISURATORE PALMARE DVBS2/T2 FI - BRA



COD. ARTICOLO
COMPACT2

LISTINO
€ 250,00

NOTA TECNICA

Misuratore di campo palmare per segnali DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C e fibra ottica. Lo schermo TFT da 7" ad alta definizione mostra il livello e la qualità dei segnali digitali (C/N, BER, MER), lo spettro e le immagini televisive a definizione standard e HD.

APPLICAZIONI

Utile per le misurazioni di segnali TV/SAT e fibra ottica, per la riproduzione di filmati, e il puntamento delle telecamere analogiche e digitali.

PUNTI DI FORZA

- Gamma di frequenze: 174 ÷ 230 MHz / 470 ÷ 862 MHz, 950 ÷ 2150 MHz. - Tuner DVB-S/S2, DVB-T/T2 e DVB-C. - Misurazioni di potenza segnali su fibra ottica. - Analizzatore di spettro e costellazione. - Supporta comandi DiSEqC 1.0/1.1/1.2 e SCR/Unicable. - Ingressi ed uscite A/V per telecamere, monitor, etc. - Visualizzazione programmi FTA in formato SD e HD. - Ampio display TFT da 7" ad alta definizione. - Porta USB per aggiornamenti software e dati. - Torcia led. - Compatto 250 x 156 x 40 mm. - Leggero 1 kg di peso.

DATI TECNICI

Descrizione	Strumento di misura SAT e DDT e Fibra Ottica
Frequenza di Lavoro - MHz	48-862 / 950-2150
Impedenza di Ingresso - Ohm	75

Range di Misura - dBm	-65 / -25 circa
USB	SI; Per trasferimenti dati, wma,mp3,mp4,avi,jpeg
Standard di Trasmissione	DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C , Fibra
Diagramma di costellazione	NO
Segnale in Spettro	SI
Funzione SCR	SI
Larghezza di banda - MHz	6-7-8
Connettore IN DVB-T/T2	IEC Femmina
Connettore IN DVB-S/S2	F Femmina
Connettore Fibra Ottica	FC femmina
Ingresso A/V	SI attraverso Jack 3.5 mm
Ingresso HDMI	SI
Uscita A/V	Si attraverso Jack 3.5 mm
Uscita HDMI	SI
Formato Uscita HDMI	1.3
Dimensioni - mm	250 x 160 x 40
Peso - g	1000
Quantità per imballo	1