

MJ35-3U

MJ35-3U CENT L.B. 2 IN BIII/UH - F G.35DB



COD. ARTICOLO
MJ35-3U

LISTINO
€ 71,60

NOTA TECNICA

Centralino a Larga Banda autoalimentato con 2 ingressi (BIII e UHF) e guadagno di 35dB con livello di uscita pari a 114dBµV. Regolazione di guadagno di 20dB su tutte le bande con amplificazione a bande separate

APPLICAZIONI

I centralini autoalimentati da interno della serie MJ35 miscelano e amplificano i segnali provenienti da una o più antenne. Adatti per impianti di medie/grandi dimensioni.

PUNTI DI FORZA

- Amplificazione a bande separate BIII/UHF .
 - Guadagno 35 dB.
 - Regolazione del guadagno di 20dB.
 - Nuovo Filtro LTE/5G integrato di ultima generazione .
 - Telaio metallico completamente schermato e connettori di tipo F .
 - Telealimentazione su ingresso UHF a 12 Vcc e 80mA.
 - Dotato di contenitore in ABS antifiamma.
- Predisposizione per montaggio su barra DIN.

DATI TECNICI

N° ingressi Bande

2: BIII / UHF

Frequenza

174 ÷ 230 / 470 ÷ 694

N° uscite	1
Guadagno - dB	35 / 35
Regolazione Guadagno - dB	20 / 20
Livello max. uscita VHF/UHF - dBμV	114
Figura di rumore - dB	BIII: <5 / UHF: <7
Alimentazione - VAC	220 - 230
Consumo - mA	70
Telealimentazione su input UHF - Vcc/mA	12 / 80
Tipo di amplificazione	BIII/UHF separate
Tipo di telaio	Lega di zinco
Tipo di contenitore	ABS antifiamma - montaggio su barra DIN
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 50
Dimensioni (L x A x P) - mm	168 x 80 x 48
Peso - g	390
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 20
Conforme alle norme	EN50083-2; EN60065, EN55032; EN61000-3-2
	EN61000-3-3, EMC Directive 2014/30/EU
	EN61000-3-3, EMC Directive 2014/30/EU