

AMPWB

AMPWB AMPLIFICATORE DI LINEA W - IDEBAND 30DB



COD. ARTICOLO
AMPWB

LISTINO
€ 188,00

NOTA TECNICA

Amplificatore di linea Wide Band 2 IN e 2 OUT con 30 dB di guadagno.

APPLICAZIONI

Da utilizzare per impianti di medio/grande dimensioni per amplificare i segnali provenienti dall' LNB HQWB prima di distribuirli tramite multiswitch della Serie Wideband.

PUNTI DI FORZA

- Compatibile con LNB e multiswitch wideband - 2 ingressi e 2 uscite - Guadagno 30 dB e livello massimo di uscita 110 dBμV - Regolazione di guadagno GAIN e di pendenza SLOPE da 15 dB indipendentisu ciascun ingresso - Da alimentare tramite alimentatore esterno art. PS15-2000

DATI TECNICI

Numero ingressi	2
Numero uscite	2
Banda di lavoro - MHz	290 - 2340
Figura di rumore - dB	5

Guadagno - dB	30
Regolazione guadagno GAIN - dB	15
Regolazione pendenza SLOPE - dB	15
Livello max. uscita (-35 dB/IM3) - dB μ V	110
Tensione di alimentazione - VDC	13 \div 20
Consumo - W	3
Temperatura di funzionamento - ° C	-20 \div 50
Dimensioni (L x A x P)- mm	133 x 117 x 51
Peso - Kg	0,23
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 1
Conforme alle norme	EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-3, EN 303 372-2