

F6F

F6F ANTENNA 6 ELEMENTI BANDA I - II



COD. ARTICOLO

F6F

LISTINO

€ 32,00

NOTA TECNICA

Antenna Yagi Banda III VHF a 6 elementi Canali D a H2, l'antenna è stata realizzata con dipolo chiuso e culla portante da 18 x 12 x 0,7 mm con elementi in tubo da 10 x 08 mm. L'antenna viene fornita completamente preassemblata e dipolo con connettore F.

APPLICAZIONI

Si installa in condizioni di ricezione ottimali. Può essere installata in polarizzazione orizzontale e verticale

PUNTI DI FORZA

- Assemblaggio rapido e facile - Particolarmente robuste con culla 18 x 12 mm. - Attacco a palo adatto al montaggio sia per la polarizzazione orizzontale che verticale con regolazione zenitale

DATI TECNICI

N° elementi	6
Banda	BIII
Canali	C5 ÷ C12
Guadagno - dBi	7,5

Rapporto avanti / indietro - dB	18
Larghezza del fascio -3 dB (H/V) -°	58 / 86
Resistenza al vento 120 km/h (720 N/m ²) - N	38
Tipo di connettore	F
Impedenza - Ohm	75
Polarizzazione orizzontale e verticale	Sì
Diametro attacco palo - mm	28 ÷ 60
Dimensioni (L x A x P) - mm	1240 x 130 x 740
Quantità imballo singolo / multiplo - pz	1 / 10
Peso unitario - kg	0,8
Riflettore	-
Dimensioni culla - mm	18 x 12 x 0,7
Accessori inclusi	connettore F + cappuccio di protezione