

MX101LTE

MX101LTE MISCELATORE PALO 3 IN - G.VHF/UHF/UHF



COD. ARTICOLO
MX101LTE

LISTINO
€ 28,40

NOTA TECNICA

Miscelatore passivo a tre ingressi VHF / UHF / UHF con connettori F.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per la miscelazione di tre antenne VHF / UHF / UHF prima di un amplificatore ad ingresso LOG.

PUNTI DI FORZA

- Telaio metallico completamente schermato e connettori di tipo F - Dotati di case in plastica e fascetta per fissaggio a palo. - Temperatura di lavoro $-10 \div 50$ °C - 100% Made in Italy.

DATI TECNICI

N° ingressi	2 (VHF + DC / UHF / UHF)
Bande	47 ÷ 230 / 470 ÷ 790 / 470 ÷ 790
N° uscite	1
Return Loss - dB	< 12
Perdita di passaggio - dB	0,5 / 0,4 / 0,4

Max. Ø attacco palo - mm	50
Temperatura di funzionamento - °C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	82 x 80 x 27
Peso - g	205
Q.tà imballo singolo / multiplo	1 / 10
Conforme alle norme	EN 50083-2; EN 60065