

DISHDMI8W

DISHDMI8W DISTRIBUTORE HDMI 1 - IN 8 OUT



COD. ARTICOLO
DISHDMI8W

LISTINO
€ 139,00

NOTA TECNICA

Questo dispositivo consente di visualizzare su otto monitor/tv il segnale di una sorgente. Il distributore invia il segnale che riceve in ingresso su entrambe le uscite equalizzandolo e amplificandolo.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per poter distribuire nel proprio ambiente domestico/attività commerciali un'unica sorgenti su più monitor che abbiano un ingresso HDMI.

PUNTI DI FORZA

- Distributore 1 x 8. - Funzionamento automatico. - Installazione semplice. - Supporta il 3D. - Dimensioni compatte. - Compatibile con segnali video 4K@30Hz.

DATI TECNICI

Descrizione	Distributore HDMI 1 in - 8 out
Ingressi	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Uscite	8

Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Larghezza / Velocità di banda - MHz/Gbps	340 / 3,4
Versione HDMI	1.4
Versione HDCP	1.4
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDR	No
Supporto funzione HDMI CEC	Sì
Supporto Deep Color	Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	30/50/60
Massima risoluzione video supportata	4K@30Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i/p@50/60Hz, 2160p@30Hz
Codifiche audio supportate	LPCM 7.1, DTS, Dolby Digital, DTS-HD,Dolby True HD
Alimentazione - VDC/A	5 / 1,6
Consumo - W	8
Temperatura / Umidità di utilizzo - C°	0 ÷ 70 / 10 ÷ 85% (senza condensa)
Temperatura / Umidità di stoccaggio - C°	-10 ÷ 80 / 5 ÷ 90% (senza condensa)
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm/g	211 x 26 x 65 / 341
Contenuto della confezione	Distributore HDMI 1x8
.	Alimentatore 5 VDC / 1,6 A
.	Manuale d'uso