

# EQ2

## EQ2 DIVISORE A 2 VIE CON PASS. - CC



### COD. ARTICOLO

EQ2

### LISTINO

€ 7,90

### NOTA TECNICA

Divisore blindato induttivo terrestre e satellitare da 5 a 2.400 MHz, a due uscite con attenuazione tipica di 6,5 dB.

### APPLICAZIONI

Permette di dividere il segnale su più prese d'utente nell'appartamento, dove devono essere installati e può essere anche utilizzato come divisore di montante per distribuire il segnale ad esempio in condomini a più scale o, nelle strutture dove occorre creare più sotto-colonne montanti.

### PUNTI DI FORZA

- Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz - Bassa perdita di passaggio - Alta efficienza di schermatura, classe A - Elevato isolamento tra le uscite - Passaggio della DC tra le uscite e l'ingresso - Dimensioni compatte

### DATI TECNICI

N° uscite	2
Frequenze di lavoro - MHz	5 ÷ 2400
Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 dB	4,8
Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz - dB	6,5

Tipo di connessione	F
Isolamento uscite TV 47 ÷ 862 dB	20
Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150 - dB	18
Passaggio di corrente	OUT-IN
Schermatura elettromagnetica - dB	> 100 (classe A)
Perdita di ritorno - dB	> 8
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni ( L x A x P) - mm	45 x 27 x 35
Peso - g	46
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 200
Conforme alle norme	EN 50083-2